

# Gigaset C430H

*Klassisch und kontaktfreudig*

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Adressbuch für 200 Einträge mit je 3 Nummern
- › Wecker, Kalender, Geburtstags-Erinnerung
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (B x H)



## Audio-Qualität

- o Brillante Audio-Qualität (HSP – HighSoundPerformance)
  - Hörer-Profil einstellbar
  - hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Einträge: Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
  - 30 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

### Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

### Weitere Funktionen

- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z.B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

### Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display: 38 x 32 mm (B x H) (1,8" / 4,6 cm), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digitaluhr
- o 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben-“ und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset C430 / C430A
- o An anderen Gigaset Basisstationen mit eingeschränkter Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### **Kompatibilitätshinweis:**

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 320 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)

#### Ladeschale

- o Abmessungen: 75 x 71 x 38 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 40 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset C430H
- o 1 Ladeschale
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Gürtelclip
- o 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz/Silber

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation